

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-prime-15-3-y-400/230-v-p-3288.html>**BADU** Prime

Pompa do basenu BADU Prime 15 (3~ Y/Δ 400/230 V)

Cena **3 729,00 zł**Dostępność **Zapytaj o dostępność**Czas wysyłki **5 dni**Numer katalogowy **219.0158.038**Producent **Speck pumpen**

Opis produktu

BADU® Prime 15

Żadna inna pompa z serii BADU nie odnosi takiego sukcesu jak BADU Prime. Zaprojektowana z myślą o większych systemach filtracyjnych, a dzięki materiałowi wzmocnionemu włóknem szklanym spełnia wszystkie wymagania.

Zakres zastosowania:

Cyrkulacja wody basenowej w systemach filtrujących, może być zainstalowana powyżej lub poniżej poziomu wody w każdym przypadku max. 3 m.

Przepływ: 15 m³/h

Wykonanie pompy:

Pompa o ścisłym sprzężeniu z wbudowanym koszem prefiltracyjnym. Uszczelnienie mechaniczne mieszkań zamontowane na plastikowej piasku wirnika. Wał silnika lub pompy nie wchodzi w kontakt z wodą w obwodzie. Izolacja elektryczna. Pojemność kosza prefiltra wynosi ok. 3 litry.

Obudowa pompy: PP GF 30

Obudowa pośrednia: PP TV 40

Ostona uszczelniająca: PP TV 40

Łopátka sterująca: PA 66 GF 30/ PP GF 30

Wirnik: PP GF 30

Kosz ssawny: PP

Pokrywa: PC, transparentna, PA 66 GF 30

Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym: karbon, ceramika NBR

Śruby: stal nierdzewna

Dane techniczne przy 50 Hz	BADU Prime 7	BADU Prime 11	BADU Prime 13	BADU Prime 15	BADU Prime 20
Zasysanie/tłoczenie	GW 1½"/1½"	GW 1½"/1½"	GW 2"/1½"	GW 2"/1½"	GW 2"/1½"
Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC (d)	50/50	50/50	63/50	63/50	63/63
Moc pobierania P ₁ (kW) (1 faza 230V)	0.50	0.69	0.87	1.10	1.40
Moc oddawania P ₂ (kW) (1 faza 230V)	0.30	0.45	0.55	0.75	1.00
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	2.40	3.00	4.00	5.20	6.70

Moc pobierania P ₁ (kW) (3 fazy 400V)	0.44	0.63	0.75	0.93	1.26
Moc oddawania P ₂ (kW) (3 fazy 400V)	0.30	0.45	0.55	0.75	1.00
Prąd znamionowy (A) (3 fazy 400V)	0.95/1.65	1.25/2.15	1.55/2.70	1.95/3.40	2.25/3.90
Nr. art.	Model		Napięcie	Moc oddawania P₂	
219.0078.038	BADU Prime 7		1~ 230 V	0.30 kW	
219.0118.038	BADU Prime 11		1~ 230 V	0.45 kW	
219.0138.038	BADU Prime 13		1~ 230 V	0.55 kW	
219.0158.038	BADU Prime 15		1~ 230 V	0.75 kW	
219.0208.038	BADU Prime 20		1~ 230 V	1.00 kW	
219.0078.037	BADU Prime 7		3~ Y/Δ 400/230 V	0.30 kW	
219.0118.037	BADU Prime 11		3~ Y/Δ 400/230 V	0.45 kW	
219.0138.037	BADU Prime 13		3~ Y/Δ 400/230 V	0.55 kW	
219.0158.037	BADU Prime 15		3~ Y/Δ 400/230 V	0.75 kW	
219.0208.037	BADU Prime 20		3~ Y/Δ 400/230 V	1.00 kW	