Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:03

Link do produktu: https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-prime-7-220v-7-m3h-p-1786.html



Pompa do basenu BADU Prime 7 (220V, 7 m3/h)

Cena brutto	**3 384,10 zł**
Cena netto	**2 751,31 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Stan magazynowy	**50 szt.**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**219.0078.038**
Producent	**SPECK Pumpen**
Wydajność	**7 m3/h**
Moc	**0.30 kW**
Liczba faz	**1 (220-240V)**

Opis produktu

BADU® Prime 7

Żadna inna pompa z serii BADU nie odnosi takiego sukcesu jak BADU Prime. Zaprojektowana z myślą o większych systemach filtracyjnych, a dzięki materiałowi wzmocnionemu włóknem szklanym spełnia wszystkie wymagania.

Zakres zastosowania:

Cyrkulacja wody basenowej w systemach filtrujących, może być zainstalowana powyżej lub poniżej poziomu wody w każdym przypadku max. 3 m.

Przepływ: 7 m^3/h

Wykonanie pompy:

Pompa o ścisłym sprzężeniu z wbudowanym koszem prefiltracyjnym. Uszczelnienie mechaniczne mieszków zamontowane na plastikowej piaście wirnika. Wał silnika lub pompy nie wchodzi w kontakt z wodą w obwodzie. Izolacja elektryczna. Pojemność kosza prefiltra wynosi ok. 3 litry.

Obudowa pompy: PP GF 30
Obudowa pośrednia: PP TV 40
Osłona uszczelniająca: PP TV 40
Łopatka sterująca: PA 66 GF 30/ PP GF 30
Wirnik: PP GF 30
Kosz ssawny: PP
Pokrywa: PC, transparentna, PA 66 GF 30
Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym: karbon, ceramika NBR
Śruby: stal nierdzewna

Dane techniczne przy 50 Hz	BADU Prime 7	BADU Prime 11	BADU Prime 13	BADU Prime 15	BADU Prime 20
Zasysanie/tłoczenie	GW 1½"/1½"	GW 1½"/1½"	GW 2"/1½"	GW 2"/1½"	GW 2"/1½"
Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC	50/50	50/50	63/50	63/50	63/63

(d)					
Moc pobierania P_1 (kW) (1 faza 230V)	0.50	0.69	0.87	1.10	1.40
Moc oddawania P_2 (kW) (1 faza 230V)	0.30	0.45	0.55	0.75	1.00
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	2.40	3.00	4.00	5.20	6.70
Moc pobierania P_1 (kW) (3 fazy 400V)	0.44	0.63	0.75	0.93	1.26
Moc oddawania P_2 (kW) (3 fazy 400V)	0.30	0.45	0.55	0.75	1.00
Prąd znamionowy (A) (3 fazy 400V)	0.95/1.65	1.25/2.15	1.55/2.70	1.95/3.40	2.25/3.90

Nr. art.	Model	Napięcie	Moc oddawania P_2
219.0078.038	BADU Prime 7	1~ 230 V	0.30 kW
219.0118.038	BADU Prime 11	1~ 230 V	0.45 kW
219.0138.038	BADU Prime 13	1~ 230 V	0.55 kW
219.0158.038	BADU Prime 15	1~ 230 V	0.75 kW
219.0208.038	BADU Prime 20	1~ 230 V	1.00 kW
219.0078.037	BADU Prime 7	3~ Y/Δ 400/230 V	0.30 kW
219.0118.037	BADU Prime 11	3~ Y/Δ 400/230 V	0.45 kW
219.0138.037	BADU Prime 13	3~ Y/Δ 400/230 V	0.55 kW
219.0158.037	BADU Prime 15	3~ Y/Δ 400/230 V	0.75 kW
219.0208.037	BADU Prime 20	3~ Y/Δ 400/230 V	1.00 kW