

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-prime-25-380v-25-m3h-p-3281.html>

Pompa do basenu BADU Prime 25 (380V, 25 m³/h)



Cena brutto	6 099,00 zł
Cena netto	4 958,54 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	49 szt.
Czas wysyłki	2-5 dni
Numer katalogowy	26422
Kod producenta	219.0258.037
Producent	SPECK Pumpen
Wydajność	25 m³/h
Moc	1.30 kW
Liczba faz	3 (380-400V)

Opis produktu

BADU® Prime 25

Żadna inna pompa z serii BADU nie odnosi takiego sukcesu jak BADU Prime. Zaprojektowana z myślą o większych systemach filtracyjnych, a dzięki materiałowi wzmocnionemu włóknem szklanym spełnia wszystkie wymagania.

Zakres zastosowania:

Cyrkulacja wody basenowej w systemach filtrujących, może być zainstalowana powyżej lub poniżej poziomu wody w każdym przypadku max. 3 m.

Rozmiar basenu w m³: 90 - 210

Rozmiar filtra w mm: 800 - 920

Przepływ w m³/h: 25

Wysokość podnoszenia H w m SW: 8

Wykonanie pompy:

Pompa o ścisłym sprzężeniu z wbudowanym koszem prefiltracyjnym. Uszczelnienie mechaniczne mieszków zamontowane na plastikowej piaście wirnika. Wał silnika lub pompy nie wchodzi w kontakt z wodą w obwodzie. Izolacja elektryczna. Pojemność kosza prefiltracyjnego wynosi ok. 6 litry.

Obudowa pompy: PP GF 30

Obudowa pośrednia: PP TV 40

Ośłona uszczelniająca: PP TV 40

Łopátka sterująca: PP GF 30

Wirnik: PP GF 30

Kosz ssawny: PP

Pokrywa: PC, transparentna, PA 66 GF 30

Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym: karbon, ceramika NBR

Śruby: stal nierdzewna

Dane techniczne przy 50 Hz	BADU Prime 25	BADU Prime 30	BADU Prime 40	BADU Prime 48
Zasysanie/tłoczenie	75/75	75/75	90/90	90/90

Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC (d)	75/75	75/75	90/90	110/110
Moc pobierania P ₁ (kW) (1 faza 230V)	1,85	2.00	2.90	3.45
Moc oddawania P ₂ (kW) (1 faza 230V)	1.30	1.50	2.20	2.60
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	7.70	8.80	13.00	15.00
Moc pobierania P ₁ (kW) (3 fazy 400V)	1.55	1.77	2.55	3.00
Moc oddawania P ₂ (kW) (3 fazy 400V)	1.30	1.50	2.20	2.60
Prąd znamionowy (A) (3 fazy 400V)	2.95/5.10	3.30/5.72	4.60/8.00	5.50/9.50
Nr. art.	Model	Napięcie	Moc oddawania P₂	
219.0258.038	BADU Prime 25	1~ 230 V	1.30 kW	
219.0308.038	BADU Prime 30	1~ 230 V	1.50 kW	
219.0408.038	BADU Prime 40	1~ 230 V	2.20 kW	
219.0488.038	BADU Prime 48	1~ 230 V	2.60 kW	
219.0258.037	BADU Prime 25	3~ Y/Δ 400/230 V	1.30 kW	
219.0308.037	BADU Prime 30	3~ Y/Δ 400/230 V	1.50 kW	
219.0408.037	BADU Prime 40	3~ Y/Δ 400/230 V	2.20 kW	
219.0488.037	BADU Prime 48	3~ Y/Δ 400/230 V	2.60 kW	